

WSS-2138 ULTRA JET



RoHS



- Niezależne wejścia i regulacja wzmocnienia dla torów VHF i UHF
- Bardzo duże wzmocnienie 38dB (UHF), 17dB (VHF)
- Bardzo wysoki maksymalny poziom wyjściowy 114dB μ V
- Możliwość zasilania przedwzmacniaczy w torze UHF
- Wzmacniacz odporny na sygnały z pasma LTE

Wzmacniacz **WSS-2138 ULTRA JET** jest dedykowany do instalacji indywidualnych w domach jednorodzinnych, w sytuacjach gdy poziomy sygnałów DVB-T na wszystkich odbieranych multipleksach są wyrównane. W przypadku gdy poziomy różnią się, zalecamy stosowanie wzmacniaczy kanałowych np. WK-310, WWK-861.

Nowa linia wzmacniaczy TELKOM-TELMOR serii ULTRA JET. charakteryzuje się bardzo dużym wzmocnieniem, bardzo dużym maksymalnym poziomem wyjściowym, przy jednoczesnych bardzo małych gabarytach obudowy.

WSS-2138 posiada dedykowane wejścia dla torów UHF (DVB-T) i VHF (DVB-T i DAB), dla których można niezależnie ustawić wzmocnienie. W przypadku konieczności zainstalowania przed wzmacniacza w torze UHF, istnieje możliwość załączenia zasilania dla tego toru.

Wzmacniacz posiada na wejściu UHF filtr odcinający pasmo pracy wzmacniacza do częstotliwości 790MHz. Dzięki temu jest odporny na zakłócenia pochodzące z pasma LTE 800.

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ		WSS-2138 ULTRA JET	
Pasmo pracy	/	FM/ VHF/ UHF	
Zakres pracy wzmacniacza	MHz	47-790	
Wzmocnienie	dB	27-38	
Regulacja wzmocnienia	dB	17	
Maksymalny poziom wyjściowy (DIN 45004B) IM3=60dBc	dB μ V	114	
Zasilanie	V _{DC} /mA	12/ 160	
Wymiary produktu	mm	80x52x19	
Waga netto	kg	0,09	
Opakowanie	/	worek foliowy	blister

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl