Skrzynka montażowa AIZ

AIZ-100



Skrzynka montażowa AIZ-100 jest przeznaczona do montażu w pomieszczeniu technicznym każdego nowo budowanego budynku wielorodzinnego. AIZ-100 można montować w szafach RACK 19", tak aby kable z multiswitchy zamontowanych w skrzynce AIZ można było bezpośrednio połączyć z elementami krosownicy głównej (również montowanej w szafce RACK 19").

W skrzynce AIZ-100 wykonane są prefabrykowane otwory dla:

> WWK-982 + 2x multiswitch 9/16+ multiswitch 9/8
> SWK-9216

- **Wymiary 445x577x180mm**
- **Dostosowana do montażu w szafie RACK 19"**
- Dostosowana do przykręcenia do ściany
- Prefabrykowane otwory do montażu wybranego sprzętu TELKOM-TELMOR
- Zintegrowane 11 adapterów gniazdo F/ gniazdo F
- Na wyposażeniu gniazdo sieciowe 230V
- Optymalne wymiary

W ofercie TELKOM-TELMOR znajdują się, także skrzynki AIZ-200 i AIZ 210, przeznaczone do montażu sprzętu multiswitchowego dla większej ilości abonentów.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA/ PARAMETRY		Skrzynka montażowa AIZ-100
Wymiary zewnętrzne	mm	445x577x180
Zastosowanie	/	uniwersalne
Pojemność (ilość multiswitchy)	/	2
Gniazdo 230V/ Zasilacz 230V	V	tak
Materiał wykonania szafki	/	blacha stalowa, ocynkowana
Miejsce montażu	/	szafa RACK 19" lub ściana
Montaż urządzeń	/	prefabrykowane otwory dla wybranego sprzętu Telkom-Telmor
Ilość zamontowanych adapterów gniazdo F/gniazdo F	szt.	11
Waga netto	kg	8,5
Opakowanie	/	folia bąbelkowa

W myśl obowiązującego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22.11.2012 §192e, pkt. 2, istnieje obowiązek montowania multiswitchy, w każdym mieszkaniu którego projekt został zatwierdzony po 22 lutego 2013roku

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 5/7, 80-425 Gdańsk
tel. (58) 739 59 59, e-mail: handlowy@telmor.pl