

SMK-216A TurboT



RoHS




- Odbiór sygnału z dwóch satelitów oraz TV naziemnej, dla 16 gniazd abonenckich
- Wbudowana prekorrekcja charakterystyki kabla – 5dB dla całego pasma
- Bardzo duża separacja pomiędzy torami >35dB
- Pionowy montaż multiswitchy, wzmacniaczy i rozgałęźników
- Przełączane wzmocnienie toru telewizji naziemnej
- Polski projekt i wykonanie
- Aktywny tor sygnału satelitarnego

Wysokiej klasy multiswitch - polska myśl techniczna. **SMK-216A** z serii TurboT jest przeznaczony do pracy w antenowych instalacjach zbiorowych. Urządzenie może stanowić rozszerzenie dla SWK-9216, z którego otrzymuje sygnał magistrali multiswitchowej (z dwóch torów SAT + 1 toru TERR). Będzie również idealnym zestawem z WWK Alpha+. Niewątpliwą zaletą multiswitcha jest możliwość przełączania trybów pracy toru DVB-T/T2 active/passive co ułatwia strojenie magistrali i ewentualne stosowanie dodatkowych wzmacniaczy.

Urządzenie jest przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń. Zastosowane elementy pozwalają na pracę w szerokim zakresie temperatur.

W magistralach multiswitchowych, oprócz samych urządzeń, istotną rolę odgrywa pewność połączeń. Dlatego zaleca się stosowanie odpowiednio dobranych złączy i gniazd, dających niezawodny i trwały kontakt. Takie parametry zapewnić będzie konstrukcja naszych nowych gniazd zastosowanych w SMK-216A. Pozwala ona na wielokrotne wkręcanie i wykręcanie kabla połączeniowego bez obniżania parametrów prawidłowego i dobrego kontaktu. Dodatkowo gniazda wyposażono w sprężynkę sygnalizującą poprawność połączenia charakterystycznym kliknięciem.



Przekrój gniazda

PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA/ PARAMETRY		SMK-216A	
Wejścia	/	RTV	SAT
Zakres częstotliwości	MHz	47-862	950-2150
Tłumienie w przełocie	dB	4,5	/
Tłumienie w odgałęzieniu	dB	24/0*	/
Wzmocnienie w przełocie	dB	/	9
Wzmocnienie w odgałęzieniu	dB	/	7...11
Dopasowanie/tłumienie odbić na wejściu	dB	>15	>6
Dopasowanie/tłumienie odbić na wyjściu	dB	>10	>8
Max. poziom wyjściowy IMD3=60dB (RTV), IMD3=35db (SAT)	dB	95	94
Separacja (typ) - odb.SAT/odb.SAT - H/V - SAT/RTV	dB	>30 >35 >30	
Sygnały przełączające: - H / Low Band - H / High Band - V / Low Band - V / High Band	V / kHz	/	16,5... / 0 16,5...19 / 19...25 11,5...16 / 0 11,5...16 / 19...25 Tone Burst, DiSEqC 1.0
Impedancja wej./ wyj.	Ohm	75	
Zakres temp. pracy	°C (K)	-10...+60	
Zasilanie/ moc - wyłączone zasilanie LNB - włączone zasilanie LNB	V/mA/W	+12 /170/2,1 +12/960/11,5	
Wymiary produktu	mm	48x246,5x248,5	
Waga produktu	kg	1,02	
Opakowanie	/	karton	

*włączony wzmacniacz w torze RTV

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dla rodziny multiswitchy T-urbo-T został zastosowany pionowy montaż, co pozwala znacznie zredukować ilość miejsca potrzebnego dla instalacji. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy istnieje konieczność zlokalizowania całego sprzętu dla np. 100 mieszkań w jednej szafie RACK 19" lub jednej skrzynce montażowej (np. AIZ-210 – zdjęcie obok).



Do współpracy z multiswitchami T-urbo-T przystosowany jest aplikator AMK-SZ Hanger. Pozwala on montować multiswitche w pozycji pionowej.

Aplikator z multiswitchami może być zamontowany w odpowiednio dobranej skrzynce telekomunikacyjnej lub bezpośrednio w szafie RACK 19", stanowiąc jej integralną część jako panel o wysokości 5U. Sposób mocowania multiswitchy w aplikatorze prezentuje film: [Jak zamontować multiswitche w szafie RACK?](#)



www.telmor.pl