RM-2F, 3F, 4F
RA-2F, 3F



- Zakres częstotliwości pracy 5-1000MHz – seria RM
- Równomierny podział mocy sygnału wejściowego na 2 lub 3 wyjścia
- Bardzo dobra separacja wyjść
- Wysoka skuteczność ekranowania.
- Solidna, odlewana, metalowa obudowa

Rozgałęźniki małostratne serii **RM-xF i RA-xF** służą do rozgałęziania lub sumowania sygnałów radiowych i telewizyjnych we wszelkiego rodzaju instalacjach antenowych – sieci TVK, zbiorowe i indywidualne instalacje antenowe. W zależności od typu umożliwiają przejście sygnałów z jednego przewodu koncentrycznego na 2 lub 3 przewody, przy zachowaniu równomiernego podziału mocy sygnału wejściowego.

Konstrukcja obudowy rozgałęźników pozwala na jego instalację w plastikowej obudowie typu OGF (myszka). Dzięki temu rozgałęźnik może być stosowany w instalacjach TVK jako gniazdo końcowe abonenckie.

Rozgałęźniki **RM-xF**, **RA-xF** przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Schuberta 104, 80-172 Gdańsk
tel. 58 739 59 59, e-mail: handlowy@telmor.pl

PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA/ PARAMETRY		RM-2F	RM-3F	RM-4F	RA-2F	RA-3F
Zakres częstotliwości pracy	MHz	5-1000			5-862	
Liczba wejść	/	1				
Liczba wyjść	/	2	3	4	2	3
Tłumienie: 5-862MHz 1GHz	dB	 4,0 5,5	 6,5 7,0	 8,0 9,0	 4,0±1,5	 8,5 ±2,0
Separacja wyjść	dB	>20	>20	>15	/	/
Tłumienie niedopasowania: • wejście • wyjście	dB	 28-22 24-19	 24-12 27-15*	 25-16 27-15	 >5,0 >5,0	 >5,0 >5,0
Impedancja charakterystyczna	Ohm	75				
Typ złącz wejście / wyjście	/	gniazdo typu „F”				
Temperaturowy zakres pracy	°C	-10…+40				
Wymiary produktu	mm	58x59x18	79x58x18	79x58x18	58x59x18	79x58x18
Waga netto	kg	0,06	0,095	0,095	0,06	0,095
Opakowanie	/	worek foliowy				

* Dla f=5-87,5 MHz, 10…15dB

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Schuberta 104, 80-172 Gdańsk
tel. 58 739 59 59, e-mail: handlowy@telmor.pl