

Zasilacz magistrali multiswitchowej

Zasilacz do STWK-810 T-urbo-T



Zasilacz jest przeznaczony do **wzmacniacza STWK-810 T-urbo-T**. Wydajność prądowa zasilacz wystarcza na zasilenie wzmacniacza STWK, oraz podłączonych do niego LNB.

Zasilacz został wyselekcjonowany pod kątem długiej żywotności i redukcji tętnień.

- dedykowany do wzmacniacza STWK-810 T-urbo-T
- konstrukcja desktop
- długa żywotność

PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA/ PARAMETRY		Zasilacz do STWK-810
Zakres napięć wejściowych AC	V	220...230
Napięcie wyjściowe DC	V _{DC}	12
Prąd wyjściowy	mA	3000
Moc zasilacza	W	36
Waga netto	kg	0,19
Wymiary produktu	mm	94x30x27
Opakowanie	/	karton

Pobór prądu dla LNB QUATRO	mA	250
Pobór prądu dla multiswitcha	mA	150
Pobór prądu dla wzmacniacza magistrali STWK-810	mA	2250