Mikro-wzmacniacze abonenckie

WSS-1138 ULTRA JET



Wzmacniacz **WWS-1138 ULTRA JET** jest dedykowany do instalacji indywidualnych w domach jednorodzinnych, w sytuacjach gdy poziomy sygnałów DVB-T na wszystkich odbieranych multipleksach są wyrównane. W przypadku gdy poziomy różnią się, zalecamy stosowanie wzmacniaczy kanałowych np. WK-310, WWK-861

Nowa linia wzmacniaczy TELKOM-TELMOR serii ULTRA JET charakteryzuje się bardzo dużym wzmocnieniem, bardzo dużym maksymalnym poziomem wyjściowym, przy jednoczesnych bardzo małych gabarytach obudowy.

Wzmacniacz posiada na wejściu UHF filtr odcinający pasmo pracy wzmacniacza do częstotliwości 790MHz. Dzięki temu jest odporny na zakłócenia pochodzące z pasma LTE 800.

- Bardzo duże wzmocnienie 38dB (UHF)
- Bardzo wysoki maksymalny poziom wyjściowy 114dBµV
- Wzmacniacz odporny na sygnały z pasma LTE
- Bardzo mała obudowa



PARAMETRY TECHNICZNE

Typ		WSS-1138 ULTRA JET	
Pasmo pracy	/	FM/ VHF/ UHF	
Zakres częstotliwości pracy	MHz	47-790	
Wzmocnienie	dB	38	
Regulacja wzmocnienia	dB	17	
Maksymalny poziom wyjściowy (DIN 45004B) IM3=60dBc	dBµV	114	
Zasilanie	V_{DC}/mA	12/ 160	
Wymiary produktu	mm	80x52x19	
Waga netto	kg	0,09	
Opakowanie	/	worek foliowy	blister

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Schuberta 104, 80-172 Gdańsk
tel. 58 739 59 59, e-mail: handlowy@telmor.pl